

NOVO

## FGN-00

Programa Brasileiro  
de Etiquetagem

## Standard

- 60Hz, IP21 c/ intermediário
- GCB - ø 12mm
- AI - Semiaberto
- GG20 - Rosca

Rotor  
Semiaberto

RESIDENCIAL JARDINAGEM POÇO COMUM CIRCULAÇÃO PRESSURIZAÇÃO HIDROPONIA

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

| Modelo | Pot.<br>(cv) | <br>Rotor<br>(mm) | Passagem<br>de sólidos<br>ocasionais<br>(mm) | <br>(pol) | rpm  | Monofásico<br>(V) | Altura Manométrica Total (mca) - * Nunca utilizar a motobomba nas faixas com asteriscos. |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pressão<br>máx. (mca) |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|        |              |                                                                                                    |                                              |                                                                                            |      |                   | 1                                                                                        | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |                       |
|        |              |                                                                                                    |                                              |                                                                                            |      |                   | Q = Vazão (m³/h) - Vazões válidas para 0 mca de sucção.                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                       |
| FGN-00 | 1/2          | 117                                                                                                | 2                                            | 3/4" x 3/4"                                                                                | 3500 | 127 ou 220V       | 5,1                                                                                      | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 |     |     |     |     | 18                    |
| FGN-00 | 3/4          | 120                                                                                                |                                              |                                                                                            |      |                   | 6,0                                                                                      | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 |                       |